

➔ PEZZI CHE COMPONGONO UNA LAMPADARIO VENEZIANO

1. ROSONE
2. CORONA
3. SFERA
4. MAZZA
5. PLAFONIERA METALLICA CROMATA
6. PERNO PER ATTACCO COPPA FINALE
7. COPPA FINALE
8. FINALINO
9. TAZZINA
10. BRACCIETTO
11. FOGLIA E/O FIORE
12. BULBI IN PVC PORTALAMPADINE
13. CATENA CROMATA ORO/ARGENTO

PEZZI CHE COMPONGONO UN LAMPADARIO IN VETRO SOFFIATO



➔ PROCEDURA DI MONTAGGIO LAMPADARIO VENEZIANO

Predisporre uno spazio adeguato in una stanza e disporci un tappeto grande

1. Estrarre con cura tutti i pezzi del lampadario e disporli uno ad uno sul tappeto
2. Verificate di aver estratto tutti i pezzi cercando con le mani tra il polistirolo dentro lo scatolone; non girate mai l'imballo sottosopra (potrebbero cadervi dei pezzi che non avete trovato precedentemente)
3. Scartate con attenzione e cura i singoli pezzi del lampadario dai sacchetti e dalla carta in cui sono avvolti; predisporli uno ad uno sul tappeto
4. Preparare preventivamente il punto di attacco al soffitto; staccare l'energia elettrica del punto luce; preparare i cavi elettrici. **In questa fase è preferibile farsi assistere da un elettricista professionista se non esperti.**
5. Prendere il fusto completo e predisporlo per attaccarlo alla presa al soffitto.

Staccare la corrente elettrica; agganciare la parte finale del fusto al gancio che esce dal muro; collegare i cavi elettrici; regolare la posizione del rosone a filo muro e fissarlo.

A questo punto il lampadario è appeso e potete passare ad assemblare i braccetti con le tazzine.



➔ **ATTACCO DEL LAMPADARIO AL SOFFITTO**



➔ ASSEMBLAGGIO DEI BRACCETTI CON LE TAZZINE

Preparare i braccetti e le tazzine.

Munirsi del braccetto - è già cablato con cavi elettrici a normativa CEE -; della tazzina; dei bulbi portalampadina;



➔ PROCEDURA DI MONTAGGIO LAMPADARIO VENEZIANO

avvitare il bulbo portalampadina al braccetto



Montaggio

→ COLLEGAMENTI ELETTRICI

SE NON SIETE ESPERTI DOVETE RIVOLGERVI AD UN ELETTRICISTA PROFESSIONALE PER EFFETTUARE I COLLEGAMENTI ELETTRICI.

A questo punto il lampadario è appeso al soffitto con tutto il fusto completo e la plafoniera.

Ora dovete:

- inserire i braccetti completi di tazzine nei fori della plafoniera (come da foto successiva);
- avvitare il perno al tubo filettato che si trova sotto la plafoniera (vedi foto);
- effettuare i collegamenti elettrici;
- inserire la cupola finale nel perno (serve a coprire e chiudere il lampadario sotto la plafoniera);
- fissare la cupola finale avvitando il finalino al perno;

Ora il lampadario è fissato e chiuso. Potete adesso inserire negli appositi fori le foglie (alte e/o basse) e i fiori secondo il decoro del modelli (vedi il catalogo fotografico del sito web).

Ricordate che i fori hanno diametro diverso: i braccetti vanno nei fori più grandi; foglie e fiori hanno fori con diametro più piccolo.

Alla fine regolate la disposizione delle foglie, dei fiori e dei braccetti affinché il lampadario prenda una forma rotonda ed armoniosa.

L'altezza si può regolare togliendo delle maglie della catena; la lunghezza standard della catena che forniamo è di 50cm. Se avete necessità di avere una catena più lunga dovete specificarlo al momento dell'ordine.

Per richieste di installazione e montaggio potete inviare un email a: info@bottegaveneziana.it

SEGUONO ALTRE FOTO DEL MONTAGGIO

Montaggio

→ FOTO DEL MONTAGGIO



Montaggio

→ FOTO DEL MONTAGGIO



Montaggio

→ FOTO DEL MONTAGGIO



Montaggio

→ FOTO DEL MONTAGGIO



Montaggio

→ FOTO DEL MONTAGGIO

